

# ATR833A-II

**f.u.n.k.e.**  
AVIONICS GMBH

## VHF Flugfunkgerät VHF Transceiver



- Vollwertiges VHF-Funkgerät mit 6 W Ausgangsleistung im 160 mm Flachgehäuse
- OLED-Display für beste Ablesbarkeit
- Fernbedienbar über Bedienteil ATR833RT
- Erfüllt die Ausrüstungspflicht für das 8,33 kHz-Kanalraster
- Dual-Watch-Technologie, Hörbereitschaft auf 2 Frequenzen
- Sprachgesteuertes Intercom für bis zu 4 Mikrofone, abschaltbar bei vorhandenen Aufschaltanlagen
- Frequenzspeicher mit namentlicher Codierung für 100 Platzfrequenzen
- Einfacher Abruf der 10 zuletzt benutzten Frequenzen
- Playback Funktion
- Konfigurierbarer Stromspar-Modus
- Complete VHF transceiver with 6W output power in a 160 mm standard housing
- OLED display for best readability
- Remote Control Unit ATR833RT available
- Satisfies equipage requirement for 8.33 kHz channel spacing
- Dual-watch technology, monitoring of 2 frequencies
- Voice controlled intercom for up to 4 microphones, can be deactivated for use with external intercom
- Memory for 100 user-definable named frequencies
- Easy recall of the 10 last used frequencies
- Playback function
- Configurable energy saving mode



ATR833RT

## ATR833A-II VHF Flugfunkgerät

Das ATR833A-II ist ein vollwertiges Flugfunkgerät im 160 mm Flachgehäuse, das die Anforderungen der neuen Kanalseparation von 8,33 kHz erfüllt. Das Kanalraster kann zwischen 25 kHz und 8,33 kHz umgeschaltet werden.

Das eingebaute sprachgesteuerte Interkom für 4 Mikrofone (2x Standard-Headset, 2 dynamisch, kombinierbar) macht in vielen Fällen ein zusätzliches Interkom überflüssig. Alle Mikrofone sind getrennt voneinander regelbar. Bei Verwendung passender Headsets ist ein 4-Platz-Interkom realisierbar.

Das ATR833A-II verfügt über zwei Speicherfunktionen: bis zu 100 Frequenzen können mit Namen abgespeichert werden. Zusätzlich können die 10 zuletzt benutzten Frequenzen einfach abgerufen werden.

Neu beim ATR833A-II ist das Weitbereichsnetzteil und die Playbackfunktion, mit der die letzten 9 Sekunden eines eingegangenen Funkspruches wiedergegeben werden können.

Das ATR833A ist, wie alle ATR Funkgeräte, über das Bedienteil ATR833RT voll fernbedienbar.

## ATR833A-II VHF transceiver

The ATR833A-II radio is a complete voice communication solution in 160 mm standard housing with the new channel separation of 8.33 kHz. The channel spacing can be switched between 25 kHz and 8.33 kHz.

The built-in voice controlled intercom operates up to 4 microphones (2 standard, 2 dynamic). In many cases, no extra intercom is required. This saves cost and weight. All microphones are separately adjustable. Using suitable headsets, a 4-place intercom can be realized.

The ATR833A-II has 2 memory functions : Up to 100 frequencies can be stored together with an identifier. Moreover, the 10 last used frequencies can be recalled easily.

A new feature of the ATR833A-II is the wide area power supply and the playback function, which can be used to play back the last 9 seconds of a received radio message.

The ATR833A can be controlled remotely by using the ATR833RT remote control unit.

## Technische Daten / Technical Data

|                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • Abmessungen / Dimension                       | 160 x 41,3 x 175 mm                                                                 |
| • Gewicht / Weight                              | 765 g                                                                               |
| • Versorgungsspannung / Power supply voltage    | 11- 30 V DC                                                                         |
| • Stromaufnahme Empfang / Current (standby)     | ca. 220 / 120 mA                                                                    |
| • Stromaufnahme Sendebetrieb / Current transmit | ca. 1,3 / 0,65 A                                                                    |
| • HF-Sendeleistung / Transmitter power          | 6 W                                                                                 |
| • NF-Ausgangsleistung / Audio output power      | 4 W                                                                                 |
| • Normen / Standards                            | ETSO-2C169A<br>Transmitter Class 4, 6<br>Receiver Class C, E, H1 & H2<br>ETSO 2C128 |
| • Zulassung / Certification                     | EASA.210.10062108                                                                   |

**f.u.n.k.e.**  
AVIONICS GMBH

Heinz-Strachowitz-Straße 4  
D-86807 Buchloe  
Germany

Buy from:

**PILOT  
SHOP**  
www.pilotshop-ro

ISO9001:2008  
Certified quality management



Die f.u.n.k.e. AVIONICS GmbH ist ein zugelassener Entwicklungsbetrieb gem. EASA AP013 und Herstellungsbetrieb für Luftfahrtgeräte (Flugsicherungs-ausrüstung) gemäß PART-21 Abschnitt G (Genehmigungs-Nr. DE.21G.0078), sowie zugelassener Instandhaltungsbetrieb nach PART-145 Anhang II (Genehmigungs-Nr. DE.145.0436).

f.u.n.k.e. AVIONICS has been approved as Design Organization according to EASA AP013 and Production Organization for avionic systems according to JAR-21 Subpart G (Certificate Number DE.21G.0078) as well as Maintenance Organization according to JAR-145 (Certificate Number DE.145.0436).

Alle Daten dienen ausschließlich der Information, sie stellen keine Garantiewerte im juristischen Sinn dar. Produktspezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.  
Copyright © 2018 f.u.n.k.e. AVIONICS GmbH

All data is provided for information only and not guaranteed for legal purposes. Product specifications are subject to change without notice.  
Copyright © 2018 f.u.n.k.e. AVIONICS GmbH